

Steckdosenfunkgong Set MISTRAL 400M

| | |
|----------------------|--------------|
| Artikelnummer | 43310 |
| Typ | MISTRAL 400M |
| Gewicht | 0.19kg |
| Länge | 45mm |
| Breite | 60mm |
| Höhe | 126mm |

Produktbeschreibung

Mistral 400M im Set mit Funkklingeltaster SE03 – ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite (Freifeld)

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

16 polyphone Melodien

Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren Mistral 400 ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelernt und 13 können mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten:

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Optisches LED-Signal

Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.

Hinweis:

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Produkteigenschaften

| | |
|--------------------------------------|--|
| Abmessungen Empfänger | 126 x 60 x 45 mm |
| Blitzlicht | LED |
| Lautstärke | Max. 80 dB(A) einstellbar |
| Schutzart Sender | IP54 |
| Rufarten | Zentral-, Individual-, Matrixruf |
| Serie | MISTRAL |
| Geräteart | Funkgong-Set |
| Frequenz | 868,35 MHz |
| Spannungsversorgung Empfänger | 230V Euro-Stecker |
| Abmessungen Sender | 36 x 100 x 17 mm |
| Anzahl koppelbarer Sender | 20 |
| Farbe Gehäuse | Weiß |
| Funkreichweite | 500 m im Freifeld |
| Spannungsversorgung Sender | 2 x 1,5 V Batterien Typ AAA nicht im Lieferumfang, extern: 6 - 12 V DC |
| Rufunterscheidung | 13-fach |
| Anzahl Melodien | 16 polyphone Melodien |
| Farbe | Weiß |

Weitere Bilder

